



BOSCH

Разработано для жизни

Станция передачи объявлений Plena на 6 зон LBB 1946/00



- ▶ Элегантная станция передачи объявлений на 6 зон, предназначенная для работы с системным предусилителем LBB 1925/00
- ▶ Однонаправленный конденсаторный микрофон на гибкой ножке
- ▶ Шесть кнопок выбора зон, кнопка выбора всех зон, и кнопка включения микрофона без фиксации для срочных объявлений
- ▶ Регулировка усиления, речевой фильтр и ограничитель для улучшения разборчивости речи
- ▶ Выбираемые уровни приоритета и различные предупредительные звуковые сигналы
- ▶ Светодиодная индикация выбора зон, активности системы и состояния станции

Станция передачи объявлений Plena на 6 зон представляет собой элегантную высококачественную станцию для передачи объявлений с надежным металлическим основанием, на котором крепится однонаправленный конденсаторный микрофон на гибкой ножке. Это устройство предназначено для передачи объявлений в выбранные зоны (от одной до шести и во все зоны) в системах голосового оповещения, в которых используется системный предусилитель LBB1925/00. Устройство может быть установлено как на поверхность стола, так и заподлицо.

Функции

Станция передачи объявлений имеет регулируемое усиление, речевой фильтр и ограничитель для улучшения разборчивости речи. Станция передачи объявлений имеет симметричный линейный выход и может быть установлена на расстоянии до 1000 м от контроллера с использованием удлинительных кабелей CAT-5.

Переключатели, расположенные на нижней стороне станции используются для выбора предупредительных звуковых сигналов и уровня приоритета. Светодиодные индикаторы на станции передачи объявлений сигнализируют о выбранных зонах, а дополнительный двухцветный индикатор показывает текущее состояние системы и микрофона. Зеленый цвет указывает, что

микрофон включен, или передается звуковой предупредительный сигнал (мигающий зеленый); янтарный – система занята источником с более высоким приоритетом или ошибка в работе (мигающий янтарный).

Элементы управления и индикаторы

- Клавиша РТТ
- Индикатор состояния РТТ
- Шесть кнопок выбора зон
- Шесть индикаторов состояния зон
- Кнопка выбора всех зон
- Индикатор выбора всех зон
- Восемь DIP-переключателей

Принадлежности для подключения

- Два 8-контактных разъема DIN
- Вход источника постоянного тока 24 В
- Разъем клавиатуры

Сертификаты и согласования

Безопасность	согласно EN 60065
Помехоустойчивость	согласно EN 55103-2
Излучение	согласно EN 55103-1

Состав изделия

Количество	Компоненты
1	Станция передачи объявлений Plena на 6 зон LBB 1946/00
1	Кабель длиной 5 м с запираемым 8-контактным разъемом DIN
1	Проходной 8-контактный разъем DIN к дополнительной станции передачи объявлений LBB 1941/00 или LBB 1946/00

Техническое описание**Электрические характеристики****Источник питания**

Диапазон напряжения от 18 до 24 В (24 В от LBB 1925/00)

Потребляемый ток <30 мА

Рабочие характеристики

Номинальная чувствительность 85 дБ УЗД (предустановка усиления 0 дБ)

Номинальный уровень сигнала на выходе 700 мВ

Максимальный уровень звукового сигнала на входе 110 дБ УЗД

Предустановка усиления +6 / 0 / -15 дБ

Порог ограничителя 2 В

Ограничитель коэффициента сжатия 1:20

Искажения <0,6 % (максимальный уровень сигнала)

Эквивалентный уровень входного шума 25 дБ УЗД

Частотная характеристика от 100 Гц до 16 кГц

Фильтр речевых частот -3 дБ при 315 Гц, фильтр верхних частот, 6 дБ / окт

Соппротивление на выходе 200 Ом

Варианты

Предупредительные сигналы 18 различных комбинаций

Приоритеты 2 различных приоритета

Механические характеристики

Размеры (В x Ш x Г) 40 x 100 x 235 мм

Вес Приблиз. 1 кг

Цвет Темно-серый с серебристым

Длина ножки с микрофоном 390 мм

Длина кабеля 5 м

Условия эксплуатации

Рабочая температура от -10 °C до +55 °C

Температура хранения от -40 °C до +70 °C

Относительная влажность <95%

Информация для заказа

Станция передачи объявлений Plena на 6 зон LBB 1946/00 **LBB1946/00**